



接続図

ゼロ (2.5V) ポテンショメータ — 監視チャンネル

アップポテンショメータ — 監視チャンネル

応答速度 — 1 秒

応答速度 — 2 秒

応答速度 — 3 秒

0~5V出力付きしきい値監視チャンネル

ポテンショメータネジ回転方向

(時計方向>>>右)

(反時計方向>>>左)

LED (左しきい値用)

ポテンショメータ (左しきい値用)

LED (右しきい値用)

ポテンショメータ (右しきい値用)

しきい値を超えて供給電源がなくなるとLEDは消え、
リレーは中立位置に移動します。

0~5V信号出力 (1)

GND (2)

12/24V電源電圧 (3)

GND (4)

リレー - オープン - 右しきい値 (5)

リレー - オープン - 右しきい値 (6)

リレー - クローズ - 右しきい値 (7)

リレー - クローズ - 右しきい値 (8)

リレー - オープン - 左しきい値 (9)

リレー - オープン - 左しきい値 (10)

リレー - クローズ - 左しきい値 (11)

リレー - クローズ - 左しきい値 (12)

(15) 4~20mA電流ループ

(14) 4~20mA電流ループ

(13) ケースGND

アップポテンショメータ — 電流出力

ゼロ (12mA) ポテンショメータ — 電流出力

応答速度 — 2 秒

応答速度 — 1 秒

応答速度 — 3 秒

4~20mA電流出力

Type:	SBL1S
S.-Nr.:	
Supply voltage connection (3):	12Volt/24Volt
Measuring range I 4~20mA:	- / + degr
Measuring range U 0.5~4.5Volt:	- / + degr
left Threshold:	- degr
right Threshold:	+ degr
Threshold hysteresis:	ca. degr

設定表

しきい値の監視チャンネルと電流出力チャンネルは絶縁されています。